



АО «Первый ТВЧ»
197198, г. Санкт-Петербург
ул. Новолadoжская
д. 4, корп. 1, лит. П
помещение 420
ИНН 7801418459
КПП 781301001
ОГРН 5067847399241

Банковские реквизиты
Ст-Петербургский ф-л ПАО «Промсвязьбанк»
г. Санкт-Петербург
БИК 044030920
к/с 3010181000000000920
в ГРКЦ ГУ Банка России
по г. Санкт-Петербургу
р/сч. 40 702 810 906 000 885 801



Инструкция по эксплуатации Single/ Multi PRO CI CAM (может отличаться от модели приёмника).

Для корректной работы профессионального CAM модуля DRE Crypt / Exset и активации в нем режима многопрограммного дескремблирования необходимо выполнить следующий порядок действий:

- Установить смарт-карту доступа в профессиональный CAM модуль DRE Crypt / Exset чипом вверх согласно стрелке на смарт-карте
- Установить профессиональный CAM модуль DRE Crypt / Exset в CI слот приёмника лицевой стороной вверх
- Включить приёмник и дождаться полной инициализации модуля и карты в приёмнике (не менее половины минуты)
- Настроить приёмник на необходимый транспондер, вещающий несколько сервисов в кодировке DRE Crypt / Exset
- Отключить в приёмнике функцию многоканального дескремблирования MCD, если такая функция есть (Multi Channel Decryption)
- В разделе Условного Доступа в приёмнике проверить корректное отображение названия модуля "DREcrypt Multi HD"
- Выберите на приёмнике один сервис (например, телеканал), скремблированный системой DRE Crypt / Exset, начиная с которого необходимо открыть 8 сервисов подряд, включая выбранный

Примечание:

Для дескремблирования восьми сервисов необходимо выбрать только один сервис! Если выбрать два и более сервисов для дескремблирования, то модуль в режиме многоканального дескремблирования работать не будет.

Мультиплекс с разных транспондеров:

Каналы принимаются путем мультиплексирования двух спутниковых (и более) транспортных потоков (необходимые сервисы + таблица SAT с одного из входов + все EMM попарно один в один) на одном приемнике и дешифрованием полученного транспортного потока на втором приемнике, что вместе образует один транспортный поток, так же в пределах 16 PID. Обращайте внимание на основные параметры приёма.

https://operators.1tvch.ru/signal_deliveries/eutelsat-36

https://operators.1tvch.ru/signal_deliveries/express-at1-56